

SINLOON®

緊急後備照明燈管
T8 LED Tube - Emergency Light

UPL-2FT-9W
UPL-4FT-18W

應急照明 (輔助照明燈管)

本產品是適用於安裝在一般工業與民用建築中的消防應急燈具,以應付突然性、可於電力供應中斷時,立即啟動照明。為人員疏散和消防作業提供照明的燈具。廣泛用於酒店、賓館、機場、醫院、學校、工廠以及各種辦公樓和娛樂場所。

□ 規格參數

項目/型號	UPL-M-ZLZD-E8W1119	UPL-M-ZLZD-E18W1118
尺寸 Size:	G13-T8-600*33mm	G13-T8-1200*33mm
電壓 AC Voltage:	AC220V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz
功耗:(Power)	8W	18W
燈源 LED:	LED-2835 DC2.8V-DC3.4V	LED-2835 DC2.8V-DC3.4V
顏色: (Colour)	4000K/6000K	4000K/6000K
後備電池 Backup Battery:	Lithium (鋰電池)	Lithium (鋰電池)
電池種類及容量:	A016 Li-ion 14430 3.2v400mAh	A016 Li-ion 14430 3.2v400mAh
充電時間 Charging time:	24hrs	24hrs
放電 Discharge time:	>90min	>90min
光通亮(有電) Flux On:	900lm	1500lm
光通亮(停電) Flux Off:	25lm	50lm
應急轉換時間:(conversion time)	<5s	<5s
驗證 Verification:	3C GB17975-2010	3C GB17975-2010
充電功能 Charging function :	Auto cutting power	Auto cutting power
燈具外殼防護等級: IP	IP30	IP30
使用環境溫度(temperature)	25°C±10°C	25°C±10°C

■ 電池使用年限一般為四年。

■ 指示燈狀態顯示說明:

(1)主電:綠色指示燈;此指示燈一直亮時,表示市電正常。(注:本燈具有電壓自動轉換電路,市電電壓如果下降到187V以下時,燈具會由主電狀態轉入應急狀態,當市電電壓上升到187V以上時,燈具會自動由應急狀態恢復至主電狀態。使用本燈具時,應檢查輸入交流電壓是否正常。)

(2)充電:紅色指示燈;當燈具的交流輸入端接AC220V電源時,燈內的電路能夠自動檢測電池電量,根據電池電量決定充電電流和充電時間,以最佳方式給電池補充電量。電池處於充電狀態時,紅色指示燈點亮;當電池充滿電時,紅色充電指示燈自動熄滅。

(3)故障:黃色指示燈,並有聲信號(每分鐘一次,每次持續2S,只有將交流電斷開,把故障排除後,聲光信號才會停止。)在主電狀態下,黃色指示燈及聲信號出現時,可通過指示燈閃爍頻率來判斷故障情況。

