

SINLOON®

LED 室內照明驅動器系列
LED Driver - Indoor Light series

EPE-YAC-18-380-A1
18W 380mA

特性: 18W 單路輸出 LED 驅動電源
應用: LED 燈泡球; LED 天花燈; LED 面板燈; LED 燈管; LED 射燈等...
描述: EPE-YAC 電源產品系列適配器,高功率因數專用在LED驅動電源,三年質保承諾。



項目 ⁽¹⁾	EPE-YAC-18-380-A1	參數	項目 ⁽¹⁾	EPE-YAC-18-380-A1	參數	
輸出	額定電壓	50VDC	輸入	電壓範圍 ⁽⁷⁾	90VAC~264VAC	
	最大電壓	54VDC		頻率範圍	43Hz ~ 63Hz	
	電壓範圍(恆流模式) ⁽³⁾	36VDC~54VDC		功率因數(典型值)	>0.9	
	額定電流(恆定電源)	DC 380mA		效率(典型值)	>0.85%	
	額定功率	18W		交流電流	0.05s ~ 0.2A	
	對負載的適應性	70%~100%		啟動瞬時電流(最大值)	冷啟動 20A	
	電壓波紋和噪聲 ⁽²⁾	<5%		待機功耗(平均值)	<0.05W	
	允許電壓/電流誤差	±5%/±5%		安全標準 ⁽⁴⁾	EN61347-1;EN31347-2-13	
	設定上升時間 ⁽⁵⁾ (全載時)	750ms/230VAC 1500ms/115VAC		電磁兼容	耐電壓	I/P-O/P: 1.5KVAC
保護	輸出短路 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ 輸出超壓 ⁽¹⁰⁾ 負載欠壓 ⁽¹⁰⁾ 電源過溫度 ⁽⁶⁾	驅動斷續"打嗝"保護模式, 故障情況解除後電路回覆 恆流控制 ±5°C	絕緣電阻			I/P-FG: 1.0KVAC
						傳導和輻射電磁干擾 ⁽⁴⁾
					I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100MΩ/500vdc/25°C/70%RH	
			環境	常規工作溫度 ⁽⁸⁾ 儲存溫度,潮濕度, 噪聲 ⁽²⁾	-25°C ~ 50°C -40°C~85°C/10~95%RH 符合 GB/T14623	電路原理

備註:

- (1) 所有沒有特別提及的參數測量都在220VAC/50Hz電壓輸入,額定負載,環境溫度25°C。
- (2) 波紋及噪聲的測量20MHz帶寬使用12#雙線與一個0.1uF和47uF並聯電容器終止線。
- (3) 恆流操作區域的額定輸出功率在80%~100%為最合適的LED相關應用的工作區域,在此區域間綜合特性最佳能够正确的選擇產品型號,可以延長使用壽命,建議不要長期超功率負載。
- (4) 安全與電磁兼容設計符合 CE 和 CQC 認證要求。
- (5) 設置的時間長短測量在第一次冷啟動時。開/關 電源可能導致增加初始調整時間。快速頻繁或不正當的 開/關 可能導致電源保護。
- (6) 動作溫度誤差為±5%。溫度保護值可依要求制定。
- (7) 請勿超出輸入電壓的範圍。輸入電壓低於80VAC可能導致電源無法正常啟動,輸入電壓高於265VAC可能導致光源閃爍和電源損壞。建議在寬壓限定範圍內使用電壓輸入。
- (8) 可依客戶要求訂制耐受環境溫度由 -40°C~86°C 範圍之規格電源。
- (9) "打嗝"是指電源工作一段時,再停止一段時間,間隔性工作和停止,如人"打嗝"時情況。本電源的"打嗝"保護狀態為: 工作 7.5uS再停止350uS。
- (10) 啟動關斷保護後需判斷電源輸入並排除故障和連接好負載。切斷輸入電壓15nS時間後再重新接上電源, LED 負載才能重新可靠啟動。

註: * 在本規格書裡,如果您未能找到或參數指標未能達到您的應用要求,歡迎您予我們聯絡。

* 美隆照明有限公司產品規格參數的改變和更新不會另行通知。

SINLOON® LED 室內照明驅動器系列
LED Driver - Indoor Light series

使用說明
Operating instruction

型號: EPE-YAC-18-380-A1

項目: 電源與負載的電氣連接和說明

- (1) 本電源採用直接驅動LED負載的使用方式, 不支持外接其它DC/DC線路模組LED負載的使用方式。
- (2) 電源輸出工作在恆定電流模式 (CC) 和電壓 (VC) 兩種工作模式, 並且輸出的電源電壓將被鉗制於LED燈條電壓的總和。
- (3) 總的LED連接系統正向電壓建議為80%-100%的電源額定輸出電壓 (即在恆定電流模式下80%-100%的輸出功率)。在此域區間系統的功率因素, 效率和可靠性等的綜合特性工作狀態最佳。
- (4) LED負載採用先串聯, 再多串組並聯連方式, 此串並組合, 應採用電壓一致性好的串組, 建議串組電壓控制在 $\pm 5\%$ 異差範圍內。
- (5) LED的最大導通電流比較實際應用面要預留有足夠的冗余量, 以避免在惡劣條件使用下LED提前光衰。

(6) 連接圖示

交流輸入: AC I/P 黑色線 (L); 黑色線 (N).

直流輸出: DC O/P 紅線 LED (+) 正極; 黑色 LED: (-) 負極.



(7) 使用注意事項:

7-1: 參照產品規格說明書, 注意電壓輸入 (I/P) 及輸出 (O/P) 端外接時不要接反。

7-2: 外接時, 先連接輸出端 (O/P) 並確認接頭牢固, 之後再連接輸入 (I/P) 端並確認接頭牢固後再通電。

我們始終建議切勿帶電工作, 在進行接駁工作時請關掉電力供源。

7-3: 負載的絕緣和耐壓要符合相關的安全標準, 不當的使用會影響光源的正常作, 嚴重的會損壞電源。

(8) 包裝方式:

根據不同產品型號的規格, 選用的紙箱尺寸大小依實際情況而定, 包裝的數量亦同。



(9) 聲明:

本規格書裡所展示的產品圖片, 已極近似實物, 在本書裡謹作參考, 最終以實物為準。



註: * 在本規格書裡, 如果您未能找到或參數指標未能達到您的應用要求, 歡迎您予我們聯絡。

* 美隆照明有限公司產品規格參數的改變和更新不會另行通知。